



**S**MART WATCH  
Enjoy Your Smart Watch

# TAM EKРАН DOKUNMATİK

Akıllı Saatinizin Keyfini Çıkarın

MODEL: LPW-S90

TR ..... Kullanım Kılavuzu

## **Not: Su Geçirmezlik Performansı**

Cihaz dalış veya denizde yüzme için ve sıcak su banyoları, kaplıcalar, saunalar vb. için uygun değildir.



Bluetooth Arama



Wireless Şarj



HD Renkli Ekran



IP67 Su Geçirmez



Nabız Ölçer

# Kullanım Kılavuzu

**1: Uygulamayı indirmek ve yüklemek için QR kodunu tarayın.**

Not: Uygulama iPad veya Tablette desteklenmiyor.

iOS 9.0 ve üzeri ve Android 5.0 ve üzeri ile uyumludur.

\* Yazılımı en son Sürüm olarak saklayın.

\* Watch&APP için yazılımı güncelleyin, lütfen APP'ye gidin:

1: Uygulama sürümü [LT Watch] → [Profile] → [Yükseltme]

2: LT Watch sürümü [LT Watch] → [Cihaz] → [Firmware Yükselt] → [Yükseltme]



LT Watch  
İndir

## Uygulama Bağlantısı


1: Cep telefonunun Bluetooth ve GPS'ini açın.

2: [LT Watch] → [Cihaz] → [Cihazı Ekle]

Eşleştirmek için saat adına dokununuz.

## Dikkat :

Android telefon, sık kullanılmayan yazılımı otomatik olarak temizleyerek APP'nin arka planda kapanmasına neden olur, normal kullanımı sağlamak için lütfen aşağıdaki izinleri açın.



[ Görsel 1 ]

## Akıllı Telefon Ayarı

1: Akıllı telefondaki Uygulama bildiriminin şu şekilde olduğundan emin olun:  
açık [Akıllı Telefon] → [Ayarlar] → [Uygulama ve Bildirimler] → [İzinler]  
→ [LT Watch] Tüm izinleri AÇIK olarak ayarlayın.

2: **Not: iOS 12** sürümün üzerinde, [Ayarlar] →


[Bluetooth] → [Cihazım] → [Cihaz İsmi] → Buna dokun (i) →

[Sistem Bildirimini Paylaşın] → Aç


**Not:** Uygulama (Wechat/whatsapp/Skype...) bilgisayarlarda  
ve telefonlarda oturma açmışsa, saatte hiçbir mesaj görüntülenmez.

## 2: Uygulama "İzin Ayarları"

Android telefon arka planı nadiren kullanılan yazılımı temizleyecektir.  
Lütfen izinleri açın.



[ Görsel 2 ]



[ Görsel 3 ]

### 3: LT Watch Saat Fonksiyonları

Akıllı saat çeşitli işlevleri destekler: Çoklu spor modları, hava durumu bilgileri, saat kadrana mağazası, kalp atış hızı izleme, uyku izleme, kan oksijen doygunluğu izleme, telefonumu bul, mesaj bildirimleri vb.

#### İşlev Açıklamaları

##### 1. İzlemeyi ve Geri Sayımı Durdurun




Ana sayfaya girmek için taç düğmesine bir kez basın.

##### 2. Güç Açma/kapama, Ses BT, Ekran Kapatma Zamanlayıcısı, BT Çağrısı, Ses Kontrolü, Yeniden Başlatma, DND, Ekran Parlaklığı, Ayar, Oyun, Ekran Mağazası için Hızlı Kısayol

Ana sayfada, yukarıdan aşağıya doğru kaydırın.

##### 3. Sesli Asistan

Uygulamaya bağlı S90 BT adının ve Audio BT'nin (S90\_HFP) telefon ayarına bağlı olduğundan emin olun. Giriş sayfasında yukarıdan aşağıya doğru kaydırarak giriş yapın ve simgeye tıklayın. Artık telefonda komuta saat üzerinden konuşabilirsiniz.



## 4. Uygulamadan Saat Kadranını Deęiřtir

**1 - Yöntem:** Taç düęmesini kullanarak saat yüzünü deęiřtirmek veya saat kılavuzuna gitmek için doğrudan döndürün → [ Arayüz ]

**Yöntem 2:** Saat yüzünü özelleřtirin ve APP'nin saat yüzü mağazası aracılıęıyla saat yüzünü deęiřtirin.

**[LT Watch]→[Cihaz]→[LT Watch Arayüz]→[Düzeltil] ve [Daha Fazlası]**

→ **[Görsel seç]** Tamam (İndirme %100 tamamlanana kadar indirme arayüzünden ayrılmayın)

---

## 5. Adım Sayma

Etkinlik verileri her gün 00:00'dan sonra sıfırlanır ve APP'deki geçmiş kayıtlarını kontrol edebilirsiniz.

---

## 6. Nabız İzleme

Kalp atıř hızı verilerinizi ölçer. Kalp atıř hızınızı ölçmek için: Kalp atıř hızı izleme işlevini açın ve 2 saniye sonra kalp atıř hızını otomatik olarak ölçecektir, ardından ölçüm tamamlanana kadar yaklaşık 10-20 saniye bekleyin.

Ayrıca, 24 saat otomatik kalp atıř hızı izlemesine ihtiyacınız varsa, bu işlevi uygulamadan ayarlayabilirsiniz. : **[LT Watch]→[Cihaz]→Aç [ Otomatik kalp atıř hızı algılama ]**.

**Not : 1 )** Saatin arkasındaki sensörün cilde hafifçe temas ettięinden ve bileklięin çok sıkı veya çok gevşek olmadıęından emin olun.

**2 )** Egzersiz kalp atıř hızını ölçmeniz gerekiyorsa, lütfen ölçüm için egzersiz moduna gidin.

---

## 7. Kan Oksijen İzleme

Kan oksijen doygunluęu verilerinizi ölçer. Uygulamanın kan oksijen arayüzünde geçmiş ölçüm sonuçlarını kontrol edebilirsiniz.

## 8. Kan Basıncı İzleme

Tansiyon verilerinizi ölçer. Uygulamanın kan BP arayüzünde geçmiş ölçüm sonuçlarını kontrol edebilirsiniz.

---

## 9. Uyku İzleme

Uyku verilerinizi kaydedebilir ve Uygulamadaki geçmiş kayıtlarınızı kontrol edebilirsiniz. (Varsayılan uyku izleme süresi: 20:00 pm-10:00 am)

---

## 10. Hava Durumu

Bulduğunuz yerdeki hava durumu bilgilerini almak için saati ve LT Watch uygulamaya bağlamanız gerekir. Ayrıca,  $^{\circ}\text{C}$  ve  $^{\circ}\text{F}$  arasında geçiş yapmak için **[LT Watch]** → **[Profil]** → **[Birim Ayarı]** → **[Sıcaklık]** seçeneğine gidebilirsiniz.

Not: Akıllı saatte görüntülenen hava durumu bilgileri, üçüncü taraf bir hava durumu servis sağlayıcısından alınır. Akıllı telefonunuz ve akıllı saatiniz farklı hava durumu hizmeti sağlayıcılarından hava durumu verileri alıyorsa, görüntülenen hava durumu bilgileri de farklı olabilir.

---

## 11. Çoklu Spor Modu

Egzersiz verileri, bağlandığında otomatik olarak uygulama ile senkronize edilir ve uygulamada spor modundaki ayrıntılı veri kayıtlarını kontrol edebilirsiniz.

Notlar: Saat GPS ile oluşturulmamıştır. Ancak GPS izleme işlevi, uygulamanın Spor modunda kullanılabilir.

## 12. Nefes Egzersizleri

Soluma ve nefes verme için ekrandaki talimatları izleyin (Nefes egzersizleri kişinin ruh halini gevşetmeye, psikolojik stresi azaltmaya ve hayat kalitesini artırmaya yardımcı olur).

---

## 13. Deklanşör (saat uygulamaya bağlı olmalıdır)

**Yöntem 1:** Uygulama : [LT Watch] → [Cihaz] → [Kolay Kamera] geldiği ve fotoğraf çekmek için deklanşör tıklayın.

**Yöntem 2:** LT Watch: Fotoğraf çekmek için saatin arayüzündeki deklanşöre tıklayın veya otomatik olarak fotoğraf çekmek için kolunuzu sallayın.

---

## 14. Hareketsiz Hatırlatma

Bu işlevi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için [LT Watch] → [Cihaz] → [Yerleşik Hatırlatıcı] seçeneğine gidin. Saat ayarlanan süre içerisinde yeterli aktivite veya adım tespit etmezse, hareketsiz hatırlatma işlevi etkinleştirilecek ve saat her saatte bir size hatırlatacaktır.

---

## 15. Alarm Fonksiyonu

Alarmları ihtiyaçlarınıza göre ayarlamak için [LT Watch] → [Cihaz] → [Alarm] seçeneğine gidin. En fazla 5 alarm ayarlanabilir (Alarm yalnızca ayarlanan süre 2 dakikadan fazla olduğunda bir hatırlatıcı verir).

## 16. Arama Fonksiyonu

[LT Watch] Uygulama → [Cihaz] → [Çağrı Hatırlatma] (bkz resim 1)

16. 1. Saatin cevaplama ve arama ayarları aşağıdaki gibidir:

1. Adım: LT Watch & Uygulama arası bağlantı kurulacak.

2. Adım: Ses Bluetooth simgesini açın (aşağıdaki resimlerde olduğu gibi)


3. Adım : Cep Telefonunda : Bluetooth ayarlarında L-S90 ismi listede görünecektir. Lütfen sadece L-S90'yi tıklayın, eğer diğer Bluetooth'u da bağlarsanız, Uygulamanın normal bağlantısını ve saatin normal kullanımını etkileyebilir.




[ Görsel 5 ]

**Not: Akıllı GüçTüketimi ayarlama işlevi:**





[ Görsel 7 ]




[ Görsel 8 ]



[ Görsel 9 ]

**4. Adım:** Ses BT'yi bağladıktan sonra, kullanıcı, telefonu çevirmek için arama sayfasına girerek sağ parmakla işaret edilen simgeye tıklayabilir. veya kişi listesini kontrol edebilir veya arama geçmişini kontrol edebilir.

**5. Adım:** Kişi listesini senkronize et, telefon rehberinde uygulamaya gidin ve kullanıcının günlük hayatta araması gereken kişileri girmek için "+" düğmesine tıklayın, ardından uygulama bağlı olduğu sürece izleme kişi listesiyle senkronize edilir.



Telephone directory



## 17. Mzik Kontrol

( Saati uygulamaya baėlayın ve mzik sayfasına gein )

1.LT Watch, telefonda mzik almayı kontrol edebilir ve ses seviyesini kontrol edebilir

2. Mziėi saat hoparlr aracılıėıyla alın: Ses BT'sini (S90\_HFP) telefon ayarına baėlayın → mzik arayzne gidin, saat hoparlr mziėi alacaktır. Ltfen mzik arayznde kalın, aksi takdirde 5 dakika sonra girecek g tasarrufu modu, Tekrar oynatmak istiyorsanız, [Ses Bluetooth]u tekrar manuel olarak amanız gerekir.

---

## 18. aėrı Hatırlatma

Bu iřlevi etkinleřtirmek/devre dıřı bırakmak iin [LT Watch] → [Cihaz] → [aėrı Hatırlatıcı] seeneėine gidin. aėrı hatırlatma iřlevi etkinleřtirildikten sonra saat, telefonunuza gelen aėrıları size hatırlatabilir.

Not: Saat, aramaları veya mesajları yanıtlamak iin kullanılamaz. Yalnızca mesajları grntleyebilir veya gelen aramayı reddedebilir.

---

## 19. Bilek Kaldırıldıėında Ekranı Uyandır

Kolunuzu evirin ve ekran otomatik olarak aydınlanacaktır.

## 20. Mesaj Bildirimleri

Saat en son 5 mesajı kaydedebilir.

## 21. Menü Stili Değişikliği


Menüye girmek için yan taç düğmesine tıklayın ve 5 menü stili seçeneği arasında geçiş yapmak için hızlı taç düğmesine tıklayın.



## 19. Sağ Kaydırma Ana Sayfalarını Özelleştirin

Ekranı soldan sağa kaydırduğınızda spor aktivite , nabız , uyku , hava durumu vs. geliyor. Son sayfada eklemek istediğiniz özelliği dahil edebileceğiniz bir işaret "+" mevcuttur.

Yukarıdaki özellik sayfalarından bazılarını kaldırmak ve diğer özellik sayfası (widget) ile değiştirmek istediğinizde, 3 saniye boyunca ekranın ortasına uzun süre dokunduğunuzda, bir silme simgesi gelir. Ekranı kaydırarak hangi özelliğin (widget) kullanılacağını seçebilirsiniz, silmek ve çıkarmak için taç düğmesine basabilir, daha sonra kullanıcı tekrar "+" bölümüne yeni özellik sayfası ekleyebilirsiniz.



### 23.Ses kaydı işlevi:

Saatteki kayıt simgesini bulun, Başlat ve Bitir'e tıklayın.


---



### 24.Takvim işlevi:

Saatteki takvim simgesini bulun ve bugünün tarihini görmek için tıklayın.

---



### 25.Hesap makinesi işlevi:

saatteki hesap makinesi simgesini bulun ve hesap makinesini kullanmak için tıklayın.

---

### 26. Ekran kilidi:

Hızlı kısayol menüsünde, yukarıdan aşağıya kaydırın, dolap ico'yu bulun ve ekranı kilitleyin ve kilidi açmak için yan tuşa uzun basın.

---

### 27. SOS:

Gücü kapatmak veya SOS'u seçmek için yan tuşa uzun basın.

---




### 28. Fizyolojik döngü:

Döngüyü ayarlamak için saatin üzerindeki simgeyi bulun.

## 29. Titreşim modu:

Ayarlarda titreşimi bulun ve titreşimle ilgili bazı özellikler için titreşimi açık veya kapalı olarak seçin.

---



## 30. Tuş tanımı:

Ayarlarda, tuş tanımını bulun, yan tuşa ne kadar süreyle basılacağını belirlemek için yan tuşa çift tıklayın ve spor, pedometre, deklanşör, hava durumu vb. özelliklere girin.

---



## 31. Watch dil ayarı:

Ayarda, dili ingilizceden japoncaya, ispanyolcaya, almanyaaya, italyancaya, türkçeye vb. değiştirmek için mevcut 20 dahili dil bulunmaktadır.

---

## 32. Dahili Oyunlar:

2048 oyunu ya da köstebek oyununu oynamak için menüde oyun simgesini bulun.



### **33. Yan Tuşlar:**

Soldaki sarı tuş, spor moduna hızlı giriş yapmak içindir veya menüdeki tuş tanımı bölümünde yeniden tanımlayabilirsiniz. Sağ tepe düğmesi, saat yüzünü ve daha fazlasını değiştirebilir ve tepenin altındaki sağ düğme, ekranı açıp kapatma ve açma ve kapatma işlevi olarak kullanılabilir.

**Not :** Bu saat, kablosuz şarj cihazıyla şarj olur.  
Lütfen 5V/1,5A altında bir çıkış adaptörü kullanın.

# Teknik Özellikler

Waterproof	IP67
Görünüm ve Malzeme	Çinko alaşımlı gövde+IML arka kasa+Silikon Kayış
Yonga seti	JL AC7012F6
LCD Stili	TFT
LCD Çözünürlük	1.91" 320*385
Ekran Boyutu	191 inç Gerçek Renkler
Dokunmatik Panel	Full Ekran
Bellek (ROM+RAM)	RAM:640KB ROM:16Mbit
Harici Bellek	128Mb
G-Sensörü	SC7A20
Bluetooth Versiyonu	BT5.3/LE AUDIO 5.3
MobileAPP-GPS	VAR
Kalp Atış Sensörü	LC11S
Titreşim	VAR
Pil Tipi	Polimer
Akü Koruma Kartı	G3J
Pil Kapasitesi	260MA
Şarj Süresi	2-4 Saat
Bekleme Süresi	20-35 gün
Normal kullanım süresi	aramaya ve müzik çalma frekansına bağlı olarak 4-6 gün