

Link
tech

PREMIUM
VIP PRODUCT

Merhaba!

Model: LPS-M408

Retro Tasarım Kablosuz Hoparlör Kullanım Kılavuzu

Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve saklayın.

Değerli Müşterimiz,

LinkTech ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünümüzü satın almanız bizi memnun etti ve ürünümüzü kullanırken keyif alacağınızı umuyoruz.

LinkTech müşteri hizmetleri merkezi aracılığıyla ürünlerimizle ilgili deneyiminizi paylaşmanızı rica ediyoruz, bu amaçla telefon, Whatsapp veya Bip üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Görüşlerinizi belirtmek veya önerilerinizi paylaşmak konusunda çekinmeyin. LinkTech olarak, değerli geri bildirimlerinizi ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek için dikkatle gözden geçireceğiz.

Ürünle ilgili herhangi bir problemle karşılaşırsanız veya sorun yaşarsanız, lütfen Kullanıcı Kılavuzu'na başvurun veya ek sorularınız için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.

LinkTech olarak, sizin değerli tanınma ve desteğiniz bizi daha kaliteli ürünler sunma konusunda teşvik ediyor ve gelecekteki çalışmalarımızı ve hizmet alanlarımızı genişletmek için bir motivasyon kaynağı oluyor.

LinkTech Satış Ekibi

PREMIUM BLUETOOTH HOPARLÖR



Özellikler

1. Büyük manyetik bobinler ve hassas diyafram ile şaşırtıcı derecede düşük frekanslı bas ve mükemmel orta-yüksek frekans sunumu.
2. 32GB'a kadar USB flaş sürücüsünden MP3 dosyalarını okuma desteği sunan MP3 kod çözme yeteneğine sahip gelişmiş çip.
3. FM Radyo alımı: otomatik kanal arama ve 30 kanala kadar depolama ile yüksek kaliteli dijital radyo.
4. Geniş bir ses cihazı yelpazesine bağlanma imkanı için 3.5mm AUX ses girişi.
5. Aralıksız 2 saate kadar oynatma süresi sağlayan dahili yüksek kapasiteli pil.
6. Ayarlanabilir eco ses ve Karaoke işlevlerine sahip 6.35mm mikrofon girişi ile mükemmel şarkı söyleme ve parti deneyimi sunar.
7. Dahili pilin şarj koruması ile daha stabil ve uzun ömürlü kullanım.
8. Düşük pil ve tam dolu durum göstergesi.
9. Daha kolay taşınması için kemer/tutacak ile birlikte gelir.
10. Gerçek stereo efektleri için iki hoparlörün eşleştirilmesine olanak tanıyan Bluetooth v5.0 özelliklerini ve TWS işlevini destekler.


Teknik Özellikler

Model	LPS-M408
Çıkış Gücü	100W
Hoparlör	4 inch x2 + 1.5 inch x2
Bozulma	≤1%
Sinyal Gürültü Oranı	80dB
Batarya	11.1V 7000mAh
Frekans Tepkisi	40HZ-20KHZ
Ürün Boyutu	344x170x210mm
AUX Kablo	3.5mm AudioJack
TF Kart Modu	Max 32G TF kart
USB Modu	Max 32G USB-A
Şarj Etme Yöntemi	USB Type-C 5V/3A

Bluetooth eşleştirme işlemi ve ilgili parametreler

- 1- Hoparlörü açarak Bluetooth Moduna geçin.
- 2- Mobil telefonunuzdaki Bluetooth işlevini açın ve yeni bir cihaz aramaya başlayın. Telefonunuzun Bluetooth cihazları listesinde "Link-M408" görüldüğünde, bağlan düğmesine tıklayın. Normalde mobil telefon bağlantıları parola gerektirmez, ancak parola istenirse, eşleştirme işlemine devam etmek için "0000" parolasını girin. Eşleştirme tamamlandığında, hoparlör, mobil telefonunuz ile hoparlör arasında Bluetooth eşleştirmenin başarılı olduğunu belirten bir sesli bildirim verecektir.
- 3- Eşleştirme işleminden sonra, mobil telefonunuzda çaldığınız herhangi bir müzik veya ses içeriği doğrudan hoparlörden üretilerek daha etkileyici ve güçlü bir dinleme deneyimi sunacaktır.

Fonksiyonel İşlemler ve Özellikler



- 1. OFF/ON:** Güç Düğmesi.
- 2. Ana Ses Düğmesi:** USB/TF Kart/AUX/Bluetooth/FM Modlarında hoparlörün ses çıkışını ayarlamak (artırmak ve azaltmak) için kullanılır.
- 3. TF Kart Yuvası:** FAT32 formatında herhangi bir Micro SD Karttan (Maksimum desteklenen boyut 32GB) MP3 ses dosyalarını okur.
- 4. USB-A Girişi:** FAT32 formatında herhangi bir USB sürücüden (Maksimum desteklenen boyut 32GB) MP3 ses dosyalarını okur.
- 5. :**
 - a. USB/TF Kart/Bluetooth Modlarında:** önceki parçaya geçmek için kısa basın.
 - b. FM Alım Modunda:** tam kanal taraması yapıldıktan sonra önceki kanalı seçmek için kısa basın.

Functional Operations and Features

6. ▶|| / SCAN:

- a. **USB/TF Kart/Bluetooth Modlarında:** mevcut parçayı çalmak/duraklatmak için kısa basın.
- b. **FM Alım Modunda:** tam kanal taraması yapmak için uzun basın (radyo alım işlevini kullanmadan önce en az bir tam tarama yapmanız önerilir. Bulunan tüm kanallar hoparlör kapalı olsa bile kaydedilecektir).
- c. **AUX Modu/FM Radyo Modunda:** hoparlör sesini sessize alma/açma arasında geçiş yapmak için kısa basın.

7. ▶▶:

- a. **USB/TF Kart/Bluetooth Modlarında:** sonraki parçaya geçmek için kısa basın.
 - b. **FM Alım Modunda:** tam kanal taraması yapıldıktan sonra sonraki kanalı seçmek için kısa basın.
- 8. Mode/TWS Düğmes:** USB/AUX/Bluetooth/FM Alım modları arasında geçiş yapmak için kısa basın.

TWS Modu:

- a. Birbirine bağlanması gereken iki hoparlörü aynı anda açın.
- b. Aynı anda Bluetooth moduna geçin.
- c. Birini mobil telefonun Bluetooth'u ile eşleştirerek müzik çalın.
- d. Diğer hoparlörle bağlantı kurmak için hoparlördeki TWS Düğmesine uzun basın.
- e. Başarılı bağlantıdan sonra senkronize müzik çalınacaktır.
- f. TWS modundan çıkmak için hoparlörlerdeki Mode/TWS Düğmesine uzun basın.

Functional Operations and Features

9. EQ Düğmesi: USB/AUX/Bluetooth/FM Okuma Modlarında:

Normal, Pop Müzik, Rock and Roll, Caz Müzik, Klasik Müzik, Özel Plan gibi bir ekolayzır modunu seçmek için kısa basın.

10. BASS Düğmesi: bas seviyesini ayarlayın.

11. TREBLE Düğmesi: tiz seviyesini ayarlayın.

12. Mikrofon Düğmesi: mikrofon ses seviyesini ayarlayın.

13. Echo Düğmesi: mikrofon yankı (echo efekti) seviyesini ayarlayın.

14. 6.35m Mikrofon Girişi: Mikrofon giriş jakı.

15. 3.5mm AUX Girişi: herhangi bir harici ses cihazını kolayca bağlamak için (Tak ve Çalıştır türü).

16. USB Type-C Şarj Portu: DC 5V 3A giriş.

17. Şarj Gösterge Işığı: Pili şarj ederken Kırmızı Işık yanar, hoparlörün pili tamamen şarj olduğunda Kırmızı Işık söner.

18. Bluetooth Göstergesi

19. USB Göstergesi

20. TF Kart Göstergesi

21. AUX Göstergesi

22. FM Radyo Göstergesi

Lütfen çıkış sesinde bozulma başladığında hoparlörü şarj ettiğinizden emin olun.



İmalatçı Firma
LINK-TECH TRADING COMPANY LIMITED
FLAT 609A, 6/F, FOOK CHONG BUILDING 63 HOL YUEN
ROAD, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG
TEL: 3114 7567